

## ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 30 LED'S



A luminária 30 LEDs foi fabricada com a tecnologia LED, desenvolvida para iluminação de emergência. Pode ser utilizada em ambientes internos e é ideal para ambientes menores como elevadores, pequenos escritórios, pequenas salas de reuniões, halls menores, residências e tantos outros ambientes.

Possui bateria de lítio, que proporciona uma vida útil mais longa e uma melhor performance do produto. Com design moderno, se adequa aos mais diversos ambientes de forma sem interferir na arquitetura do espaço, trazendo mais elegância ao seu projeto.

Econômica, proporciona autonomia com maior durabilidade e ótima iluminação. Acende automaticamente na falta de energia elétrica.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Fluxo luminoso	máximo:100lm / mínimo: 50lm
Bateria de Lítio	3,7V, 1.000mAh
Vida útil da bateria	500 recargas
Alimentação	Bivolt automático 110/220V (50/60Hz)
Consumo de energia	4W(110V)/13,2W(220V)
Autonomia mínima	6 horas
Autonomia máxima	3 horas
Atende os requisitos exigidos pelas normas nacionais	NBR 10898
Área de abrangência	25m <sup>2</sup>
Temperatura de cor do led	6000 - 7000k
Grau de Proteção	IP-20 -somente uso interno
Chave seletora	Para intensidade de luz
Peso	190g
Dimensões	205x66,2x27,7mm
Fabricado	Plástico ABS Branco (antichamas)
Alça Retrátil	Sim
Botão de teste	Sim
Buchas e parafusos	Sim
Garantia	1 ano

## INSTRUÇÕES DE USO

- 1º - Coloque a chave seletora na posição desligada;
- 2º - Coloque o plug na tomada e carregue a bateria por no mínimo 48 horas;
- 3º - Após o carregamento total, coloque a chave seletora na posição ligada.

Recomendamos que a cada 3 meses seja descarregada 100% a bateria para uma durabilidade e vida útil maior. Siga novamente as instruções citadas anteriormente.

Recomendações de garantia: o produto não pode ser modificado fisicamente. Ex: Corte de plug, abertura de produto, troca de peças entre outros.